



## Übersicht

---

Der ViewSonic® SC-Z56 Zero-Client mit Anschlüssen für vier Monitore ist die perfekte Lösung für Organisationen mit dem Bedarf nach einer sicheren, einfach zu verwaltenden und zuverlässigen Lösung bei Netzwerken auf VMware-Basis. Mit seiner Zertifizierung für VMware® Horizon View™ unterstützt dieser absolut sichere Zero-Client moderne 2D/3D-Anwendungen und lässt sich mit bis zu vier Full HD-Displays verbinden. Auf Basis der Tera 2140 Chip-Plattform wartet dieser neue Zero-Client mit der bestmöglichen Leistung in einer VMware View-Umgebung auf. Der SC-Z56 ist ideal für eine sehr anspruchsvolle Arbeitsstätte wie bei Investmenthändlern oder Benutzer, die mehrere Displays und die maximale Ausnutzung eines Arbeitsplatzes benötigen. Die Zero-Clients von ViewSonic sind die intelligente Wahl zur Optimierung Ihrer virtuellen Desktops.

---

Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: [www.viewsonic.de](http://www.viewsonic.de)

© 2012 ViewSonic Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Aufgeführte Firmennamen, Warenzeichen und Markennamen gehören den jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Auswahl, Angebote und Programme sowie Produktabbildungen dienen der Illustration und können von Land zu Land variieren. Bitte beachten Sie die entsprechenden Nutzungsbedingungen.

**ViewSonic®**  
See the difference™ 



## Hochleistungsprozessor von Teradici und 512 MB Arbeitsspeicher

Der SC-Z56 von ViewSonic ist mit dem neuesten Tera2140 von Teradici ausgestattet, der für die Virtualisierung auf VMware-Basis entwickelt wurde. Dieser leistungsfähige Prozessor ist schneller und unterstützt grafikintensive 2D- und 3D-Anwendungen, damit Sie über Gigabit-Ethernet kontrastreiche Multimedia-Inhalte bei hohen Bildfrequenzen genießen können. Außerdem lassen sich an ihm bis zu zwei Displays mit einer Auflösung von 2560 x 1600 Pixeln oder vier Displays mit einer Auflösung von 1920 x 1200 Pixeln betreiben.



## 6 USB-Anschlüsse – Flexibilität für alle Ihre Peripheriegeräte

6 USB-Anschlüsse bieten vielfältige Anschlussmöglichkeiten für Peripheriegeräte – sei es im Büro oder Zuhause. Für die Einbindung einer Tastatur, einer Maus, einer Festplatte und vieles mehr stehen 2 USB-Anschlüsse an der Vorder- und 4 Anschlüsse an der Rückseite zur Verfügung. Ebenfalls integriert ist ein 10/100/1000Mbps Gigabit-Ethernet-Anschluss für schnelle LAN-Verbindungen und Mikrofon- und Kopfhöreranschlüsse, um Videokonferenzen abhalten zu können.



## 4 DisplayPorts für Anwendungen mit mehreren Bildschirmen und erhöhte Produktivität

Der SC-Z56 besitzt 4 integrierte DisplayPort-Anschlüsse für bis zu 4 Full HD-Displays oder 2 QHD-Displays. Perfekt geeignet für höchste Produktivität an modernen Arbeitsplätzen sowie für Benutzer, die mehrere Displays benötigen und dadurch ihre Arbeitseffizienz und Produktivität steigern können.



## Einfache und sichere zentralisierte Verwaltung

Geringe Gesamtbetriebskosten



Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: [www.viewsonic.de](http://www.viewsonic.de)

© 2012 ViewSonic Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Aufgeführte Firmennamen, Warenzeichen und Markennamen gehören den jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Auswahl, Angebote und Programme sowie Produktabbildungen dienen der Illustration und können von Land zu Land variieren. Bitte beachten Sie die entsprechenden Nutzungsbedingungen.





## Geringe Gesamtbetriebskosten

Alle Vorteile von virtuellen Desktops können mit dem Zero-Client SC-Z56 von ViewSonic voll ausgeschöpft werden. Dank einfacher und schneller Bereitstellung, hoher Sicherheit ohne lokale Festplatte, gesteigerter Produktivität und Zuverlässigkeit stellt der SC-Z56 eine effiziente und kostengünstige Wahl zur Virtualisierung von Desktops dar.



## VESA-konforme Ausführung

Eine VESA-konforme Befestigung garantiert eine flexible Aufstellung in jeder Arbeitsumgebung. Der SC-Z56 ist mit einer 100 x 100 mm großen VESA-Montageplatte ausgestattet, die eine Aufstellung auf dem Schreibtisch, eine Befestigung an der Wand und weitere Befestigungsoptionen ermöglicht.



Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: [www.viewsonic.de](http://www.viewsonic.de)

© 2012 ViewSonic Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Aufgeführte Firmennamen, Warenzeichen und Markennamen gehören den jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Auswahl, Angebote und Programme sowie Produktabbildungen dienen der Illustration und können von Land zu Land variieren. Bitte beachten Sie die entsprechenden Nutzungsbedingungen.

**ViewSonic®**  
See the difference™ 

## Spezifikationen

---

<b>SYSTEM</b>	Prozessor	Teradici Tera2140
	CPU-Prozessorgeschwindigkeit	500 Mpps (VDI)
	Betriebssystem	N. z.
	Protokolle	VMware PCoIP
	Arbeitsspeicher	DDR3 512 MB (Geschwindigkeit 1333 MHz)
	Speicher	N. z.
	Internes Mikrofon	N. z.
<b>KOMMUNIKATION</b>	Gigabit-Ethernet	10/100/1000 Mbps
<b>EIN- UND AUSGÄNGE</b>	USB	Vorne 4 x USB 2.0, hinten 2 x USB 2.0
	HDMI	x4
	LAN/Ethernet	1 x RJ45
	Audio	1 Kopfhörerbuchse und 1 Mikrofonbuchse
	Video	4 x DisplayPort
	Stromversorgung	1 DC-In-Buchse
<b>STROMVERSORGUNG</b>	Spannung	19V Gleichstrom; 2,37A, 45W
	Leistungsaufnahme	15W (typisch)
<b>BETRIEBSBEDINGUNGEN</b>	Temperatur	0-40 °C
	Feuchtigkeit	20-80% (nicht kondensierend)
<b>ABMESSUNGEN (B x H x T)</b>	Gerät	37,1 x 206 x 137,7 mm
	Verpackung	276 x 208 x 145 mm
<b>GEWICHT</b>	Netto	0,75 kg
	Brutto	1,05 kg
<b>WANDHALTERUNG</b>	VESA® (mm)	100x100mm
<b>NORMEN</b>		FCC/NRTL, WEEE, RoHS-konform, REACH-konform
<b>RECYCELN/ENTSORGUNG</b>		Bitte entsorgen Sie das Gerät gemäß den Vorschriften in Ihrem Land.
<b>GARANTIE</b>		

Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: [www.viewsonic.de](http://www.viewsonic.de)

© 2012 ViewSonic Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Aufgeführte Firmennamen, Warenzeichen und Markennamen gehören den jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Auswahl, Angebote und Programme sowie Produktabbildungen dienen der Illustration und können von Land zu Land variieren. Bitte beachten Sie die entsprechenden Nutzungsbedingungen.



\*\*Garantieleistungen können je nach Land unterschiedlich ausfallen.

## LIEFERUMFANG

1. 1 Zero-Client
2. 1 Netzkabel
3. 1 Netzteil
4. 1 Kurzanleitung
5. 1 Fuß
6. 1 CD
7. 1 Konformitätsinformation
8. 2 Schrauben M4xL6.0 (Befestigung des SC-Z56 am Hals der VG48-Monitors)
9. 2 Schrauben M4xL8.0 (Befestigung eines Fußes am SC-Z56)
10. 4 Schrauben für VESA-Montageplatte
11. 1 VESA-Montageplatte

\*Der tatsächliche Inhalt kann je nach Land abweichen.

## ViewSonic® Eingeschränkte Garantie

---

ViewSonic bietet Kunden die Sicherheit einer Herstellergarantie bei beschädigten Produkten. Die Art und Dauer der zutreffenden Garantieleistung ist je nach Produkttyp, dem Land des Kaufes unterschiedlich und kann auch entsprechend den zur Kaufzeit zugestimmten Kundenanforderungen individuell variieren. Die Garantie erlischt nach Ablauf der Garantiedauer.

---

Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: [www.viewsonic.de](http://www.viewsonic.de)

© 2012 ViewSonic Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Aufgeführte Firmennamen, Warenzeichen und Markennamen gehören den jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Auswahl, Angebote und Programme sowie Produktabbildungen dienen der Illustration und können von Land zu Land variieren. Bitte beachten Sie die entsprechenden Nutzungsbedingungen.

